NiZ-WP87-1M

1.Office/Program1/2/3の切替え

キー	押し時間	項目	指示ランプ	ランプ指示状態
Fn+Ⓜ	1秒	Officeモード	③	3秒点灯してから消灯
		Program1		1回点滅してから消灯
		Program2		2回点滅してから消灯
		Program3		3回点滅してから消灯

※プログラムモードはWindowsのみ対応。
Windowsでカスタマイズすれば、Macでもカスタマイズされた状態で使えます。

2.Winキーとをロック/解除

ボタン	押し時間	項目	指示ランプ	ランプ指示状態
ボタン/Winロックボタン	1秒	ロック	①②	2回点滅してから消灯
		解除		1回点滅してから消灯

3.リセット方法

「Esc」+「F12」+「左Ctrl」+「右Ctrl」、4つのキーを約5秒長押しします。

4.Fnキー

Fnキー	押し時間	機能	項目	LEDランプ	ランプ指示状態
Fn+左Alt	3秒	Win/MAC配列の切替	Mac配列	①②	2回点滅
			Win配列		1回点滅
Fn+Esc	1秒	キーロック機能	ロック	/	/
			解除		/
Fn+左Ctrl	3秒	左CtrlとCapsLockキーの切替え	切替	①②	2回点滅
			元に戻る		1回点滅
Fn+|	3秒	| とBackspaceキーの切替え	切替	①②	2回点滅
			元に戻る		1回点滅
Fn+F9	1秒	APC機能	1mm	①②	1回点滅
			2mm		2回点滅
			2.5mm		3回点滅
			3mm		4回点滅
Fn+↑ / ↓	1秒	指示ランプの明るさを調整	4段階	/	明るさ調整

基本仕様

製品型番	NiZ-WP87-1M-35G
対応機種	Windows OS、Android OS、macOS、iOS/iPadOS 搭載機
対応OS	USB有線接続： Windows 2000/win7/8/10/xp/vista, Linux, MAC OS, IOS ※ 各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※ パッケージに表記されていない最新情報はホームページの対応表をご確認ください。 ※ 互換性情報は弊社検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
接続方式	USBケーブル
キー数	87キー（英語配列）
キー仕様	静電容量無接点方式、荷重35g
キーキャップ	PBT2色成形
キータイプ	Cherry MX軸
外形寸法	W367×D138×H40.5mm
質量	約1100g(本体のみ)
電圧	DC5V±10%
動作電流	40mA
ケーブル長さ	約2m
防水仕様	IP68
TELEC認証	R 204-800381